

Kabelverschraubungen und Klemmen

Cable glands and terminals

Planungswerte für die angegebenen XINDUX-Gehäusereferenzen. Die Zuordnung beruht auf Baureihe und gleichen Außenmaßen. Vor Bearbeitung Innenraum, Einbauten, Wandstärke und Gewinde am konkreten Gehäuse prüfen.

Planning values for the listed XINDUX enclosure references. References are based on enclosure family and identical overall dimensions. Before machining, check the internal space, installed components, wall thickness and threads on the actual enclosure.

Die Spalten sind alternative Bestückungen. Werte nicht addieren. Leere Felder bedeuten: keine Angabe.
Columns show alternative allocations. Do not add values. Blank fields mean: unspecified.

Seiten A/B und C/D anhand der jeweiligen Gehäusezeichnung festlegen. Eine Orientierungsskizze ist in diesen Belegungsdaten nicht enthalten.
Identify sides A/B and C/D using the corresponding enclosure drawing. These allocation data contain no orientation sketch.

Die Angaben beschreiben keine elektrische Bemessung des fertig bestückten Gehäuses. Montageblätter sind separat verfügbar.
These data do not specify the electrical ratings of a fully assembled enclosure. Mounting sheets are available separately.

XINDUX GBA · Anzahl / Quantity · Eckmaße / Corner dimensions [mm]: M12 17.25; M16 25.3; M20 27.6; M25 37.95; M32 48.3; M40 60.95; M50 69; M63 74.75

XINDUX-Gehäuse XINDUX enclosure	M12 A/B	M12 C/D	M16 A/B	M16 C/D	M20 A/B	M20 C/D	M25 A/B	M25 C/D	M32 A/B	M32 C/D	M40 A/B	M40 C/D	M50 A/B	M50 C/D	M63 A/B	M63 C/D
GBA000504530	2	1														
GBA000586434	2	1														
GBA000986434	4	1														
GBA001506434	8	1														
GBA001856434	10															
GBA000758057	6	5	2	2	2	2	1									
GBA001258057	12	5	5	2	4	2	3									
GBA001758057	17	5	7	2	6	2	4									
GBA002508052	26	6	10	2	9	2	6	1								
GBA010010081	12	9	6	4	5	3	2	1	1	1						
GBA016010081	24	9	11	4	10	3	4	1	3	1						
GBA012212081	16	11	8	5	6	4	3	2	2	1						
GBA012212091	16	11	8	5	6	4	3	2	2	1						
GBA022012081	34	11	15	6	14	4	6	2	4	1						
GBA022012091	34	11	15	6	14	4	6	2	4	1						
GBA220120118	34	11	15	6	14	4	6	2	4	1						
GBA014014091	18	12	8	6	8	4	3	2	2	1						
GBA016016091	26	16	12	8	9	6	5	3	3	2	2	1	2			
GBA026016091	50	16	24	8	17	6	10	3	5	2	3	1	3			
GBA260160160	96	40	48	18	40	15	22	8	12	5	6	3		2	5	1

Alternative Bestückungen; leere Felder ohne Angabe. Seitenorientierung und Einbauraum prüfen.
Alternative allocations; blank fields unspecified. Check side orientation and available mounting space.



XINDUX GBA · Anzahl / Quantity · Eckmaße / Corner dimensions [mm]: M12 17.25; M16 25.3; M20 27.6; M25 37.95; M32 48.3; M40 60.95; M50 69; M63 74.75

XINDUX-Gehäuse XINDUX enclosure	M12 A/B	M12 C/D	M16 A/B	M16 C/D	M20 A/B	M20 C/D	M25 A/B	M25 C/D	M32 A/B	M32 C/D	M40 A/B	M40 C/D	M50 A/B	M50 C/D	M63 A/B	M63 C/D
GBA100230111	15	45	8	18	6	17	3	8	2	5	1	3	1	2		2
GBA330230111	84	45	42	18	30	17	15	8	11	5	5	3	4	2	4	2
GBA400230225	240	108	122	48	100	44	54	21	30	13	18	9	15	6	12	5
GBA403312141	147	95	70	43	55	32	28	18	17	10	12	7	7	4	6	3
GBA404313227	246	162	126	72	100	68	54	33	30	20	18	12	15	9	12	8
GBA600600202	270	270	140	140	108	108	56	56	32	32	22	22	16	16	12	12

Alternative Bestückungen; leere Felder ohne Angabe. Seitenorientierung und Einbauraum prüfen.
Alternative allocations; blank fields unspecified. Check side orientation and available mounting space.



XINDUX GBP · Anzahl / Quantity · Eckmaße / Corner dimensions [mm]: M12 17.25; M16 25.3; M20 27.6; M25 37.95; M32 48.3; M40 60.95; M50 69; M63 74.75

XINDUX-Gehäuse XINDUX enclosure	M12 A/B	M12 C/D	M16 A/B	M16 C/D	M20 A/B	M20 C/D	M25 A/B	M25 C/D	M32 A/B	M32 C/D	M40 A/B	M40 C/D	M50 A/B	M50 C/D	M63 A/B	M63 C/D
GBP000807575	9	5	5	2	4	2	1	1	1	1						
GBP001107575	15	5	6	2	6	1	2	1	2	1						
GBP001607575	18	5	8	2	8	2	3	1	2	1						
GBP001907575	28	6	12	2	12	2	5	1	3	1						

Alternative Bestückungen; leere Felder ohne Angabe. Seitenorientierung und Einbauraum prüfen.
Alternative allocations; blank fields unspecified. Check side orientation and available mounting space.



XINDUX GBM · Anzahl / Quantity · Eckmaße / Corner dimensions [mm]: M12 17.25; M16 25.3; M20 27.6; M25 37.95; M32 48.3; M40 60.95; M50 69; M63 74.75

XINDUX-Gehäuse XINDUX enclosure	M12 A/B	M12 C/D	M16 A/B	M16 C/D	M20 A/B	M20 C/D	M25 A/B	M25 C/D	M32 A/B	M32 C/D	M40 A/B	M40 C/D	M50 A/B	M50 C/D	M63 A/B	M63 C/D
GBM000525035	2	1														
GBM000655035	2	2														
GBM000828055	6	4	2	2	2	1	1	1								
GBM000828085	10	6	5	2	4	2	2	1	1	1	1					
GBM001208055	10	3	4	1	3	1	2									
GBM001208085	16	6	8	2	6	2	3	1	2	1	1					
GBM001608055	16	4	6	2	5	1	3	1								
GBM012212055	11	8	4	3	4	3	2	2								
GBM012212085	20	14	9	6	6	5	4	2	2	1	1	1	1			
GBM016012090	21	12	10	6	9	4	4	2	3	1						
GBM020012075	30	15	14	6	12	6	5	3	3	2						
GBM020012090	30	12	14	6	12	4	5	2	3	1						
GBM240120100	48	16	24	8	17	5	10	3	5	1	3	1	3	1		
GBM020015075	30	17	14	8	12	6	5	3	3	2						
GBM024016090	40	26	18	11	12	8	8	4	4	2	2	2	2	1		
GBM240160120	40	26	22	12	16	9	8	5	4	3	2	2	2	1		
GBM300230110	42	26	20	14	16	9	6	5	4	4						

Alternative Bestückungen; leere Felder ohne Angabe. Seitenorientierung und Einbauraum prüfen.
Alternative allocations; blank fields unspecified. Check side orientation and available mounting space.

XINDUX GBT · Anzahl / Quantity · Eckmaße / Corner dimensions [mm]: M12 17.25; M16 25.3; M20 27.6; M25 37.95; M32 48.3; M40 60.95; M50 69; M63 74.75

XINDUX-Gehäuse XINDUX enclosure	M12 A/B	M12 C/D	M16 A/B	M16 C/D	M20 A/B	M20 C/D	M25 A/B	M25 C/D	M32 A/B	M32 C/D	M40 A/B	M40 C/D	M50 A/B	M50 C/D	M63 A/B	M63 C/D
GBT000525035	2	1														
GBT000655035	2	2														
GBT000828055	6	4	2	2	2	1	1	1								
GBT000828085	10	6	5	2	4	2	2	1	1	1	1					
GBT001208055	10	3	4	1	3	1	2									
GBT001208085	16	6	8	2	6	2	3	1	2	1	1					
GBT001608055	16	4	6	2	5	1	3	1								
GBT001608085	28	6	14	3	9	2	5	1	3	1	2			2		
GBT012212055	11	8	4	3	4	3	2	2								
GBT012212085	20	14	9	6	6	5	4	2	2	1	1	1	1			
GBT016012090	21	12	10	6	9	4	4	2	3	1						
GBT020012075	30	15	14	6	12	6	5	3	3	2						
GBT020012090	30	12	14	6	12	4	5	2	3	1						
GBT240120100	48	16	24	8	17	5	10	3	5	1	3	1	3	1		
GBT020015075	30	17	14	8	12	6	5	3	3	2						
GBT024016090	40	26	18	11	12	8	8	4	4	2	2	2	2	2	1	
GBT240160120	40	26	22	12	16	9	8	5	4	3	2	2	2	2	1	
GBT300230110	42	26	20	14	16	9	6	5	4	4						

Alternative Bestückungen; leere Felder ohne Angabe. Seitenorientierung und Einbauraum prüfen.
Alternative allocations; blank fields unspecified. Check side orientation and available mounting space.



XINDUX GBA · Anzahl / Quantity

XINDUX-Gehäuse XINDUX enclosure	MUT 2.5	MUT 4	UT/ST 2.5	UT/ST 4	UT/ST 6	UT/ST 10	UT/ST 16	UT/ST 35
GBA000504530								
GBA000586434								
GBA000986434								
GBA001156434								
GBA001506434								
GBA001856434								
GBA001856434								
GBA000758057	6	5						
GBA001258057	12	9						
GBA001758057	25	21						
GBA002508052	40	33						
GBA010010081	11	9	11	9	7			
GBA016010081	23	19	23	19	14			
GBA012212081			15	13	10	8	6	
GBA012212091			15	13	10	8	6	
GBA022012081			34	29	21	17	14	
GBA022012091			34	29	21	17	14	
GBA220120118			34	29	21	17	14	
GBA014014091			19	16	12	9	8	
GBA016016091			23	19	14	11	9	7

Alternative Bestückungen; leere Felder ohne Angabe. Seitenorientierung und Einbauraum prüfen.
Alternative allocations; blank fields unspecified. Check side orientation and available mounting space.



XINDUX GBA · Anzahl / Quantity

XINDUX-Gehäuse XINDUX enclosure	MUT 2.5	MUT 4	UT/ST 2.5	UT/ST 4	UT/ST 6	UT/ST 10	UT/ST 16	UT/ST 35
GBA026016091			42	35	26	21	18	14
GBA260160160			42	35	26	21	18	14
GBA100230111			36	30	23			
GBA330230111			110	92	70	56	23	19
GBA400230225			138	116	86	70	29	23
GBA403312141			210	174	132	70	58	23
GBA404313227			210	174	132	70	58	23
GBA600600202			428	360	204	162	135	108

Alternative Bestückungen; leere Felder ohne Angabe. Seitenorientierung und Einbauraum prüfen.
Alternative allocations; blank fields unspecified. Check side orientation and available mounting space.



XINDUX GBA · Anzahl / Quantity

XINDUX-Gehäuse XINDUX enclosure	BK 4 (4-pole)	BK 6 (6-pole)	BK 12 (12-pole)	AKZ 1.5	AKZ 2.5	AKZ 4	WDU 2.5	WDU 4	WDU 6	WDU 10	WDU 16	WDU 35
GBA000504530												
GBA000586434	1											
GBA000986434		1										
GBA001506434			1									
GBA001856434			1									
GBA000758057				4	4	3						
GBA001258057				14	14	11						
GBA001758057				24	23	20						
GBA002508052				38	38	32						
GBA010010081				9	9	7						
GBA016010081				21	20	17						
GBA012212081				13	12	10	13	11	8			
GBA012212091				13	12	10	13	11	8	6		
GBA022012081				32	32	27	33	27	21	16		
GBA022012091				32	32	27	33	27	21	16		
GBA220120118				32	32	27	33	27	21	16		
GBA014014091				16	16	14	16	13	10	8		
GBA016016091				20	20	17	20	17	13	10		
GBA026016091				40	39	33	40	33	25	20		
GBA100230111				34	33	28						

Alternative Bestückungen; leere Felder ohne Angabe. Seitenorientierung und Einbauraum prüfen.
Alternative allocations; blank fields unspecified. Check side orientation and available mounting space.

XINDUX GBA · Anzahl / Quantity

XINDUX-Gehäuse XINDUX enclosure	BK 4 (4-pole)	BK 6 (6-pole)	BK 12 (12-pole)	AKZ 1.5	AKZ 2.5	AKZ 4	WDU 2.5	WDU 4	WDU 6	WDU 10	WDU 16	WDU 35
GBA330230111				106	106	88	108	90	68	54	22	15
GBA400230225				132	132	110	136	114	86	68	29	19
GBA403312141				198	198	165	204	171	129	51	42	19
GBA404313227				198	198	165	204	171	129	51	42	19
GBA600600202				416	416	348	432	360	204	162	135	120
GBA001156434		1										
GBA001856434			1									

Alternative Bestückungen; leere Felder ohne Angabe. Seitenorientierung und Einbauraum prüfen.
Alternative allocations; blank fields unspecified. Check side orientation and available mounting space.



XINDUX GBP · Anzahl / Quantity

XINDUX-Gehäuse XINDUX enclosure	MUT 2.5	MUT 4	UT/ST 2.5	UT/ST 4	UT/ST 6	UT/ST 10	UT/ST 16	UT/ST 35
GBP000807575	8	7						
GBP001107575	14	11						
GBP001607575	23	20						
GBP001907575	29	24						

Alternative Bestückungen; leere Felder ohne Angabe. Seitenorientierung und Einbauraum prüfen.
Alternative allocations; blank fields unspecified. Check side orientation and available mounting space.

XINDUX GBP · Anzahl / Quantity

XINDUX-Gehäuse XINDUX enclosure	BK 4 (4-pole)	BK 6 (6-pole)	BK 12 (12-pole)	AKZ 1.5	AKZ 2.5	AKZ 4	WDU 2.5	WDU 4	WDU 6	WDU 10	WDU 16	WDU 35
GBP000807575	1	1		4	4							
GBP001107575		1	1	11	11	9						
GBP001607575			1	21	20	17						
GBP001907575				26	26	21						

Alternative Bestückungen; leere Felder ohne Angabe. Seitenorientierung und Einbauraum prüfen.
Alternative allocations; blank fields unspecified. Check side orientation and available mounting space.